JAC110M / CATV-Verstärker 32 dB Verstärkung - passiver Rückweg

Beim JAC110 handelt es sich um einen energiesparenden breitbandigen Verstärker für Terrestrik- und Kabelfernsehsignale.

Der Verstärker ist im Vorwärtsbereich mit einem einstellbaren Dämpfungsglied und einem einstellbaren Leitungsentzerrer ausgestattet. Zusätzlich steht am Ausgang eine Testbuchse zur Verfügung. Ein passiver Rückweg ist integriert.

Gespeist wird der Verstärker von einem externen Netzteil (nicht im Lieferumfang des JAC110). Durch die geringe Stromaufnahme ist es möglich, den JAC110 vom Netzteil eines anderen Geräts (z.B. JPS.. oder JAL..) mitzuversorgen.

	JAC110
Rückweg 5..65 MHz	max. -2,5 dB
Vorwärtsweg 87..862 MHz	+32 dB
Dämpfungsglied Vorwärtsweg	0..-12 dB
Entzerrer Vorwärtsweg	0..-12 dB
Max. Ausgangspegel (EN 60728-3)	110 dBµV @ 60 dB IMA
Max. Ausgangspegel 41 Kanäle CENELEC	99 dBµV @ 60 dB CTB/CSO
Testbuchse	-30 dB
Versorgung	19 V/70 mA
Abmessungen	131x104x34
Schirmung/EMV	CE, Klasse A