

JAD3xxTRS 3-Loch Antennensteckdose Stichdose - TV/RADIO/SAT

Mit der Serie JAD3xxTRS stehen Antennensteckdosen mit Diodenentkopplung auf der Fernspeiseeinkopplung zur Verfügung. Diese Dosen werden dort eingesetzt, wo eine Einkabel-Ableitung innerhalb einer Wohnung verteilt wird.

Die JAD300TRS ist eine reine Stichleitungsdose (z.B. für Multischalter-anwendung). Ein CATV-Modem kann jeweils am TV-Port betrieben werden (5..65/109..862MHz).



	JAD300TRS	JAD307TRS	JAD310TRS	JAD314TRS	JAD318TRS
Stamm 5MHz	-	-	-1,5dB	-1,5dB	-1,1dB
Stamm 450MHz	-	-	-1,6dB	-1,5dB	-1,2dB
Stamm 862MHz	-	-	-1,7dB	-1,5dB	-1,3dB
Stamm 950MHz	-	-	-1,7dB	-1,5dB	-1,4dB
Stamm 1500MHz	-	-	-2,3dB	-2,0dB	-1,9dB
Stamm 1800MHz	-	-	-2,8dB	-2,2dB	-1,9dB
Stamm 2150MHz	-	-	-3,7dB	-2,5dB	-2,2dB
Abzweig Radio	-4,5dB	-8dB	-12dB	-16dB	-20dB
Abzweig TV	-2dB	-7dB	-10dB	-14dB	-18dB
Abzweig Sat	-2dB	-7dB	-10dB	-14dB	-18dB
DC-Durchgang	max. 500mA	max. 500mA	max. 500mA	max. 500mA	max. 500mA
Einbautiefe	22,5mm	22,5mm	22,5mm	22,5mm	22,5mm
Schirmung/EMV	CE, Klasse A	CE, Klasse A	CE, Klasse A	CE, Klasse A	CE, Klasse A