

## JAL0530AN Kaskadenstartverstärker 5x 30dB

Beim JAL0530 handelt es sich um einen Kaskadenstartverstärker für große Verteilnetze oder Netze mit extrem langen Ableitungen.

Das Gerät zeichnet sich durch besonders hohe Intermodulationsfestigkeit trotz energie-sparendem Design aus. Dadurch ist auch eine kombinierte Verteilung von Sat-ZF und Kabelfernsehen möglich. Ein passiver CATV-Rückweg ist integriert.

- hohe Ausgangsleistung
- inklusive Netzteil JNT 19-2000



	JAL0530AN
Rückweg 5..65MHz	-5dB
Vorwärtsweg 87..862MHz	+25..+30dB
Pegelsteller	0..-10dB
Max. Ausgangspegel	108dB $\mu$ V @ 60dB CTB/CSO 41Kan. CENELEC
Vorwärtsweg 950..2200MHz	4x +25..+30dB
Pegelsteller	0..-10dB
Max. Ausgangspegel	116dB $\mu$ V @ 35dB IMA
LNB-Versorgung	14V/18V/22kHz
Abmessungen	131x144x34
Schirmung/EMV	CE, Klasse A